



En se procurant un Giv-Gateway supplémentaire, le All in One (Tout-En-Un) peut fournir une alimentation de secours de toute la maison en cas de panne de courant.

Le Giv-Gateway permet une commutation fluide entre le réseau et la batterie, garantissant ainsi l'alimentation continue de votre propriété. Le Giv-Gateway facilite également la mise en place d'un point de raccordement pour votre système solaire photovoltaïque en lui permettant de continuer à produire de l'énergie même sans alimentation du réseau.



Points de raccordement intégrés

Conçu pour fonctionner en toute harmonie avec votre écosystème d'énergie propre, avec des points de raccordement intégrés pour votre installation solaire et votre chargeur de VE.



Compteur d'énergie pré-installé

Installation plus rapide et plus simple du système, ce qui réduit le nombre de composants individuels à monter.



Temps de basculement 20ms

En cas de défaillance du réseau, le système continue de fournir de l'électricité à la maison. Cela permet un fonctionnement hors réseau jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie.



LoRa intégré (en option)

Utilise la radiofréquence pour transmettre les données du compteur du réseau à l'onduleur, ce qui permet d'installer le système à distance sans câble.

Giv-Gateway

Alimentation de secours pour toute la maison

DONNÉES D'ENTRÉE (CA)

Puissance nominale CA	18,4 kW
Courant max. CA	100 A
Tension réseau nominale (Plage de tension CA)	230 (180 à 270)
Fréquence nominale du réseau	50 / 60 ±5 Hz

DONNÉES GÉNÉRALES

Dimensions (H x P x L)	200 x 310 x 93,5 mm
Poids	12,75 kg
Écran	LED et App
Concept de refroidissement	Naturel
Topologie	Sans transformateur
Communications	RS485/CAN/LoRa (option)
Connectivité	WiFi, LAN et 4G
Garantie	12 ans
SKU	GIV-AIO-GW1
Classe de protection	IP65